

三汇卡线网关号码切换配置文档


注：此为小 A 机器人（<https://www.51xiaoa.com>）硬件设备供应商之技术文档。

1. 登录网关

- 将网关接入网络中，网线请接在网关的 ETH1 口。确保网关和需要配置网关的电脑在同一个局域网。
- 获取网关的 IP 地址
 - 全新未配置过的网关：IP 地址是静态 IP 地址：192.168.1.101；**这种情况建议网关跟电脑直连**：即网线一头接电脑，另一头接网关 ETH1；再将电脑 IP 地址设置为静态地址 192.168.1.100/255.255.255.0。
 - 已配置过网关：可将 SIM 卡插入网关任意卡槽，之后使用手机拨打该 SIM 卡号码。待接通后，会提示输入分机号，此时调出键盘输入*11*后，网关会语音播报 IP 地址。由于该语音是使用英语播报，可提前录音，之后回放录音以进一步确定网关 ip。
- 在浏览器中输入网关 IP 地址进入配置
- 默认用户名密码是 admin/admin

2. SIM 切换配置

配置菜单：无线配置——SIM 管理



端口	SIM 卡 A	号码	SIM 卡 B	号码	SIM 卡 C	号码	SIM 卡 D	号码	自动切换至可用卡槽	SIM 卡切换策略	SIM 卡分组	修改
1	使用	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	基于时间(每60分钟)	关闭	修改
2	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
3	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
4	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
5	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
6	使用	+8617162195996	有卡	---	有卡	---	有卡	---	启用	关闭	关闭	修改
7	使用	---	有卡	---	有卡	---	有卡	---	启用	关闭	关闭	修改
8	使用	---	有卡	---	有卡	---	有卡	---	启用	关闭	关闭	修改
9	使用	+8617162198919	有卡	---	有卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
10	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
11	使用	+8617132078918	有卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
12	使用	+8617132079368	有卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
13	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
14	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改
15	无卡	---	无卡	---	无卡	---	无卡	---	启用	关闭	关闭	修改



图 1 SIP 通用设置

需要配置的各项配置项说明如下：

配置项	说明
自动切换至可用卡槽	该功能启用后，当使用中的 SIM 卡被拔出或损坏导致对应端口为不可用时会自动切换至其余已安装了可用 SIM 卡的卡槽上。默认为开启
SIM 卡切换策略	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 基于时间：即每隔多久时间自动切换到下一个可用 SIM 卡。填写 60 即表示每个 60 分钟自动切换到下一个可用 SIM 卡。 ➤ 基于呼叫：即每个 SIM 卡呼叫 N 次后自动切换到下一个可用 SIM 卡；填写 1 即表示没呼叫一次就切换下一个可用 SIM 卡； ➤ 固定时间：在每天固定的时间切换到下一个可用 SIM 卡。 注意事项：网关在切换到可用下一个可用 SIM 卡时，语音网关内部切换处理需要一段时间（建议预留 3 分钟），因此切换这段时间内外呼都会失败。

因为切换期间会影响呼出，建议选取固定时间每天凌晨 1 点切换